

ROP-401/PL

Ostrzegacz do zastosowań zewnętrznych **ROP-401** umożliwia ręczne wywołanie alarmu w przypadku zauważenia pożaru. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP-402**.

- szybka z tworzywa sztucznego do wielokrotnego użytku
- klucz **ROP-KEY-U** (w zestawie) umożliwiający:
 - testowanie
 - resetowanie
- dioda LED do sygnalizacji optycznej
- obustronny izolator zwarc
- zasilanie z pętli dozorowej
- puszka montażowa w zestawie
- opcjonalna osłona przed przypadkową aktywacją: **ROP-FLAP**

Zakres temperatur pracy	-25°C...+70°C
Masa	180
Maksymalna wilgotność	95%
Pobór prądu w stanie dozorowania	0,17
Pobór prądu w stanie alarmowania	0,45
Stopień ochrony	IP66
Napięcie zasilania	18...26
Wymiary bez uchwytów	87 x 87 x 53
Wymiary z uchwytami	117 x 87 x 53

