

**Model:**  
WDP-25A3 CANTOR

**Indeks:**  
A31A325

**EAN:**  
5905548273716



## Opis:

Dzwonek bezprzewodowy składa się z odbiornika oraz nadajnika, częstotliwość nośna sygnału: 433,92 MHz, 16 melodii do wyboru, zasięg: 50 metrów, zasilanie bateryjne dzwonka (3 x AA) i przycisku (bateria litowa typu CR2032), przycisk z optyczną sygnalizacją dzwonienia. Specjalny system inteligentnego kodowania (przycisk wewnątrz odbiornika) - transmisja nie zakłóca pracy innych urządzeń, a zastosowana w przycisku dzwonka technologia cyfrowa znacznie wydłuża żywotność baterii. Możliwość rozbudowy zestawu (maksymalnie 4 nadajniki mogą współpracować z 1 odbiornikiem, nieograniczona ilość odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem).

## Specyfikacja techniczna:

### Zestaw

Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Zasięg pracy (wewnętrzny / zewnętrzny)	Maks. do 50 m
Możliwość rozbudowy	Tak
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	214 x 175 x 41 mm
Waga brutto opakowania	150 g
Typ opakowania	Blister

### Nadajnik

Napięcie zasilania nadajnika	3 V DC
Rodzaj zasilania nadajnika	Bateria (1x CR2032 3V)
Rodzaj komunikacji	Bezprzewodowa
Moc nadajnika nadajnika	5 mW
Współczynnik ochrony nadajnika	IP44
Temperaturowy zakres pracy nadajnika	-10°C ~ +35°C
Wymiary nadajnika (W x SZ x G)	80 x 38 x 24 mm
Waga netto nadajnika	30 g

### Odbiornik

Napięcie zasilania odbiornika	4,5 V DC
Rodzaj zasilania odbiornika	Bateria (3x LR6 1,5V)
Maks. poziom dźwięku	80 dB / 1 m
Ilość melodii gongu	16
Współczynnik ochrony odbiornika	IP20
Temperaturowy zakres pracy odbiornika	0°C ~ +35°C
Wymiary odbiornika (W x SZ x G)	114 x 64 x 30 mm
Waga netto odbiornika	70 g