

Kod: ATLO-RFM-501

## CZYTNIK LINII PAPILARNYCH + RFID **ATLO-RFM-501**

Wewnętrzny, autonomiczny czytnik linii papilarnych i kart RFID.

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

- Otwarcie za pomocą karty lub odcisku palca.
- Zapamiętanie zapisanych kart i wzorów linii papilarnych.
- Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi.
- Sygnalizację dźwiękową i optyczną.

Możliwości administratora są następujące:

- Programowanie za pomocą dołączonego pilota IR.
- Dodanie użytkownika przy użyciu karty MASTER lub pilota IR.
- Usunięcie użytkownika za pomocą karty MASTER lub pilota IR.
- Ustawienie czasu zwolnienia blokady.
- Przywrócenie ustawień domyślnych.



Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 6 cm
Praca autonomiczna:	✓
Wbudowana klawiatura:	—
Przycisk dzwonka:	—
Wyjście sabotażowe:	—
Zasilanie:	12 V DC ± 10%
Maksymalny pobór prądu:	80 mA
Obciążalność styków przekaźnika:	3 A / 24 V
Czas identyfikacji:	< 1 s
FAR (współczynnik błędnych akceptacji):	< 0.0000256 %
FRR (współczynnik błędnych odrzuceń):	< 0.0198 %

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2000 zaindeksowanych użytkowników</li><li>• Pamięć 1000 wzorów linii papilarnych</li><li>• Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia</li><li>• Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R (obustronna kontrola przejścia)</li></ul>
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	20 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP40
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Srebrny / Czarny
Waga:	0.395 kg
Wymiary:	75 x 111 x 33 mm
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	<b>3 lata</b>